

30

## ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน GP-Pro EX และวิธีแก้ไข โดยจะแบ่งเป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการสร้างหน้าจอ, ในระหว่างตรวจสอบข้อผิดพลาด, ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงบนเครื่อง GP โดยดูหน้าแสดงข้อผิดพลาดที่ต้องการ

30.1	ข้อผิดพลาดที่แสดงบนซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข .....	30-2
30.2	ข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นในขณะตรวจสอบข้อผิดพลาด .....	30-11
30.3	ข้อผิดพลาดในระหว่างการส่งข้อมูล .....	30-15
30.4	ข้อผิดพลาดที่แสดงบนเครื่อง GP .....	30-19

## 30.1 ข้อผิดพลาดที่แสดงบนซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข

### 30.1.1 D-Script

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Unable to save the user-defined function because of cross reference. Modify the cross reference.  *cross reference (การอ้างอิงระหว่างกัน)หมายถึง การที่ฟังก์ชัน A ที่กำหนดโดยผู้ใช้เรียกใช้งานฟังก์ชัน B ที่กำหนดโดยผู้ใช้ และฟังก์ชัน B ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ก็เรียกใช้งานฟังก์ชัน A ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ด้วยเช่นกัน	ฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้จะเรียกใช้งานซึ่งกันและกันไม่ได้ ให้ตรวจสอบฟังก์ชันที่จะเรียกใช้	☞ “20.6 ขั้นตอนการสร้างสคริปต์ 20.6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าของฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้” (หน้า 20-42)

### 30.1.2 การแปลงบล็อกคำแนะนำ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
An error occurred during Address Block Conversion. Conversion is aborted and the original state is restored.	ตั้งค่าที่ลิ๊ต [Convert Addresses] ข้ามอีกรั้งปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วตั้งค่าอีกรั้ง	☞ “6.6 การแปลงคำแนะนำในไฟล์โปรเจคให้เป็นบล็อก” (หน้า 6-33)

### 30.1.3 การควบคุมคำแนะนำ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
The inputted address is valid for two or more Devices/PLCs. Input the device name as well.	—	☞ “7.2 การเขียนต่อ กับ อุปกรณ์ (PLC) หลายเครื่อง” (หน้า 7-3)

### 30.1.4 ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Beyond the address setting range. Allotment exceeding *** is not allowed.	ตรวจสอบช่วงการตั้งค่าคำแนะนำ แล้วเรียกใช้การจัดวางอัตโนมัติ (***) คือการตั้งค่าคำแนะนำที่เป็นไปได้มากที่สุด)	☞ “19.9 คำแนะนำในการตั้งค่า 19.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า การแจ้งเตือน ■ คำแนะนำในการตั้งค่าการแจ้งเตือน (บล็อก 1)” (หน้า 19-74)
The permitted range from the current location is 1-***. Specify a value within the range.	ตรวจสอบช่วงการตั้งค่าคำแนะนำ แล้วเรียกใช้การจัดวางอัตโนมัติ (***) คือจำนวนการตั้งค่าบิตเพิ่มเติมที่เป็นไปได้มากที่สุด)	☞ “19.9 คำแนะนำในการตั้งค่า การแจ้งเตือน ◆ การตรวจสอบสถานะของเวิร์ค” (หน้า 19-76)
The relationship of the upper limit value to the lower limit value is incorrect.	ตั้งค่าขีดจำกัดบนให้มากกว่าค่าขีดจำกัดล่าง	—
Cannot insert a row due to an alarm set in the last row. Row insertion is canceled.	ไม่สามารถแทรกและการแจ้งเตือนเพิ่มได้ หากต้องการแทรกแถว ให้ลบการแจ้งเตือนในแถวสุดท้าย แล้วจึงแทรกแถวครั้ง	—

### 30.1.5 การจัดการภาพ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
This setting may display the pasted image improperly because the selected color range is different from the one for the display unit, or the drawing target.	จะแสดงผลอาจแสดงภาพได้ไม่ถูกต้อง เมื่อจาก มีข้อจำกัดของช่วงสีในการแสดงผล ให้ตรวจสอบ ช่วงสีแล้วแปลงภาพนั้นอีกครั้ง	☞ “9.5 การเปลี่ยนสี ชนิดของเล่น และรูปแบบ” (หน้า 9-33)
Failed to read the image. Specify another image.	นำภาพเข้ามาไม่ได้เนื่องจากไฟล์เสียหาย กำลังถูกใช้งาน หรือมีรูปแบบที่ต่างกัน ตรวจสอบไฟล์ที่นำเข้ามา แล้วนำเข้าใหม่อีกครั้ง	—
Unable to convert the original file because it doesn't exist in [Original File Location].	ไม่ปรากฏไฟล์ที่ถูกแปลงอยู่ในตำแหน่งที่ระบุ ให้ระบุตำแหน่งไฟล์ แล้วแปลงไฟล์อีกครั้ง	—

### 30.1.6 ภาพ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to read the image. Please specify another image.	ไฟล์ภาพที่ระบุเสียหาย หรือไม่ใช้รูปแบบ BMP หรือ JPEG ให้ระบุไฟล์อีกครั้ง	☞ “9.10 การวางแผนภาพ” (หน้า 9-62)

### 30.1.7 การพิมพ์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
No print target exists because no setting has been established.	ไม่ได้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย ที่ตัวเลือกที่ต้องการ แล้วสั่งพิมพ์อีกครั้ง	☞ “28.6 คำแนะนำในการ ตั้งค่า 28.6.1 คำแนะนำ ในการตั้งค่า [Print] ■ การตั้งค่าทั่วไป” (หน้า 28-40)

### 30.1.8 การจัดการหน้าจอ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to read the specified project file. Respecify the file to copy.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างการเชื่อมโยงไปที่ พื้นที่จัดเก็บไฟล์แล้ว และอ่านไฟล์นั้นอีกครั้ง	☞ “6.8 การคัดลอก หน้าจอจากโปรเจคอื่น” (หน้า 6-40)
Failed to copy because the specified project was the current one. Specify another project.	หากต้องการระบุไฟล์โปรดคปั๊บบัน ให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงระบุไฟล์	—

### 30.1.9 การแปลงบล็อกคำແໜ່ງເມື່ອປັບປຸງ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to import because the target file has a different format.	นำไฟล์เข้ามาไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เสียหายหรือ มีรูปแบบที่ต่างกัน ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้ามา แล้วนำเข้าใหม่อีกครั้ง	
Failed to import because the addresses specified by the target file aren't the ones of currently set Devices/PLCs.	ตรวจสอบคำແໜ່ງไฟล์แล้วนำไฟล์เข้ามาอีกครั้ง	☞ “7.4 การປັບປຸງ ឧປາກຣີ/PLC 7.4.2 ຊັ້ນທອນ ກາວຕັ້ງຄ່າ ■ ກາຮກໍາຫັດ ຂ່າວກາຮປັບປຸງຕຳແໜ່ງແລະ ກາຮປັບປຸງຊົດ PLC” (หน้า 7-23)
Failed to some of the data because the target file has a different format. Confirm the individual device name and its address.	ตรวจสอบຕຳແໜ່ງຂອງອຸປຽນແຕ່ລະເຄື່ອງ ຂອງไฟລ໌ນັ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄຟລ໌ເຂົ້າມາອື່ນ	
Failed to import the target file.	นำไฟล์เข้ามาไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เสียหายหรือ ກໍາຈັງຖືກໃຫ້ງານ ตรวจสอบไฟล໌ທີ່ຈະນຳເຂົ້າມາ แล้วນຳເຂົ້າໃໝ່ອື່ນ	
Failed to export to the target file.	ตรวจสอบວ່າໄຟລ໌ໄຟໄຟໄດ້ເປັນແບບອ່ານອຍ່າງເດືອຍ ແລ້ວຈຶ່ງສອບໄໂຣຟີແລະໄຟລ໌ເດວັບທີ່ໃຫ້ບັນທຶກ ໄຟລ໌ນັ້ນ	

### 30.1.10 การເຮັດວຽກ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Unable to open two or more different versions of a Editor at a time.	ໄທເປີດອຸປິດທີ່ແວ່ງສໍາຫຼັບແກ້ໄຂເວົອຣັ້ນເບີວັກບໍ່ ທີ່ມີອຸປິດທີ່ກໍາລັງທຳກຳ	—
No more Editor can be opened.	ສາມາດເປີດອຸປິດທີ່ແວ່ງສໍາຫຼັບແກ້ໄຂໄດ້ໄໝ່ເກີນ ສອງອຸປິດທີ່ພ້ອມກັນ	—

### 30.1.11 ພັກໜັນທຶນໃໝ່

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
The device set at the “Start” address must be the same as the one set at the “End” address.	ຕັ້ງຕ່າຕຳແໜ່ງ “Start” ແລະ ຕຳແໜ່ງ “End” ເປັນອຸປຽນເດືອຍກັນ	—
The “End” address must not be the same as or lower than the “Start” address. Please set the range correctly.	ຕັ້ງຕ່າຕຳແໜ່ງ “End” ໃຫ້ມາກກວ່າຕຳແໜ່ງ “Start”	—

### 30.1.12 การตั้งค่าเสียง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Unable to paste because the paste-to range is incorrect.	ระบุช่วงที่จะวางตัวย่อค่า N เท่า (N เท่ากับ 1 หรือจำนวนเต็มที่มากกว่า) ของขนาดช่วงที่คัดลอก	—
Beyond the address setting range. Allotment exceeding *** is not allowed.	ระบุตำแหน่งที่ร้องรับอุปกรณ์/PLC ได้	—
Failed to read the specified file.	ตรวจสอบไฟล์เป้าหมายแล้วอ่านไฟล์อีกรัง	—
Failed to output the specified file after conversion.	ตรวจสอบไฟล์เป้าหมายแล้วส่งออกไฟล์อีกรัง	—
Failed to read the specified file because its format was unsupported.	แปลงไฟล์ให้เป็นรูปแบบที่ใช้ได้แล้วจึงอ่านอีกรัง	☞ “26.5 คำแนะนำในการตั้งค่า 26.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (การตั้งค่าเสียง)” (หน้า 26-13)
Cannot edit (delete/play) the sound data because it does not exist.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลอยู่ในไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF	☞ “6.7 การดูข้อมูลในโปรเจค 6.7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า ■ ขั้นตอนการตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF” (หน้า 6-38)

### 30.1.13 การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Cannot delete item because Device/PLC *** has been used elsewhere in the Project File. The cross reference tool will help you find where it has been used.	คุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ที่ถูกใช้ตำแหน่งในพาร์ท หรือคอมสมบัติต่างๆ ได้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้สำหรับพาร์ทและคุณสมบัติต่างๆ แล้วจึงลบอุปกรณ์นั้น	☞ “6.5 การยืนยันรายการตำแหน่งที่กำลังใช้งานในไฟล์โปรเจค” (หน้า 6-25)

### 30.1.14 ไฟล์โปรเจคใหม่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to open because the file you are trying to open isn't a project file of this application.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่านามสกุลของไฟล์คือ (*.prx) และเปิดไฟล์	—
Failed to open the project file because of a file read error.	อ่านไฟล์ไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เป้าหมายเสียหายหรือมีรูปแบบต่างกัน ให้ตรวจสอบนามสกุลของไฟล์ที่จะอ่าน และจงอ่านไฟล์อีกครั้ง	—
Failed to startup GP-PRO/PB3. If the application has already been installed, specify a file and run it.	ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง PRO-Pro/PB3 แล้วหรือยัง การติดตั้ง PRO-Pro/PB3 จำเป็นต้องใช้ CD ต่างหาก	—

### 30.1.15 รายการตัวแปรสัญลักษณ์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Unable to delete the target symbol because it is currently in use. You can check its location using cross reference.	เปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ลงทะเบียนในพาร์ทเป็นสัญลักษณ์ (หรือตำแหน่ง) อื่น และจงลบสัญลักษณ์เป้าหมาย	☞ “6.9 การกำหนดตำแหน่งให้เป็นสัญลักษณ์” (หน้า 6-44)

### 30.1.16 การตั้งค่าความปลอดภัย

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
The same password is in use. Change your password.	คุณจะใช้รหัสผ่านเดียวกันในหลายระดับไม่ได้ โปรดเปลี่ยนรหัสผ่าน	☞ “22.5 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (การตั้งค่าความปลอดภัย)” (หน้า 22-9)
The setting of “Use level 15 password to go offline” is enabled. Set the level 15 password.	โปรดตั้งรหัสผ่านระดับ 15	☞ “22.5 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (การตั้งค่าความปลอดภัย) ■ การตั้งค่าเพิ่มเติม” (หน้า 22-10)

### 30.1.17 การเปลี่ยนภาษาต่างๆ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Characters may not be normally displayed because the font for the specified language hasn't been installed on Windows.	ข้อความในตารางที่เลือกมีแบบอักษรของภาษาที่ไม่สามารถแสดงบนระบบปฏิบัติการปัจจุบันให้เปลี่ยนระบบปฏิบัติการหรือเพิ่มแบบอักษร	—

### 30.1.18 ข้อจำกัดของข้อมูล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Beyond the data limitation. Check for errors. *ถึงแม่คุณจะบันทึกข้อมูลนี้ คุณก็ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปที่มุ่งหมายลักษณะ	คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด แต่คุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปที่ยูนิตหลักได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของข้อผิดพลาด	☞ “30.1 ข้อผิดพลาดที่แสดงบนซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข 30.1.27 การตั้งค่าสูตรทำงาน” (หน้า 30-10)

### 30.1.19 เทมเพลต

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to read the target template.	เลือกเทมเพลตอื่น	—

### 30.1.20 หน้าต่างแพ็คเกจ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
An user-created part cannot be registered in the *** package. It can be registered only in a user-created package.	สร้างแพ็คเกจใหม่แล้วลงทะเบียนพาร์ทที่สร้างขึ้นไว้ในนั้น	☞ “9.8 การแก้ไขฐานปฏิปักษ์ เดียวกับหน้าจออื่น 9.8.2 การลงทะเบียนฐานปฏิปักษ์ที่สร้างขึ้น ในแพ็คเกจ” (หน้า 9-53)

### 30.1.21 การทำสำเนา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to create the specified no. of duplicates because the set address range was exceeded. The limit is up to ***.	ลบพาร์ทที่ไม่จำเป็นออก (ถ้ามี) และจึงทำสำเนาพาร์ทนั้นอีกครั้ง	☞ “6.14 ข้อจำกัด 6.14.1 ข้อจำกัดสำหรับการสร้างหน้าจอ ■ จำนวนหน้าจอที่สามารถสร้างได้” (หน้า 6-131)
Failed to make the specified no. of duplicates because of exceeding the set address range.	สำหรับพาร์ทที่มีหลายตำแหน่ง ข้อความนี้ จะปรากฏขึ้นถึงแม้จะมีเพียงตำแหน่งเดียวที่เกินไปจากช่วงให้ระบุช่วงตำแหน่งแล้วทำการพาร์ทอีกครั้ง	—

### 30.1.22 รายการพาร์ท

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to export to the target file.	ตรวจสอบไฟล์หรือดิสก์ปลายทางการส่งออก และจึงส่งออกไปยังไฟล์หรือดิสก์นั้นอีกครั้ง	—

### 30.1.23 แบบเครื่องมือเลือกพาร์ท

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to read the target file.	ไฟล์ภาพที่ระบุเสียหาย หรือไม่ใช่รูปแบบ BMP หรือ JPEG ให้ตรวจสอบไฟล์ที่จะอ่าน รวมทั้งไดรฟ์	—
Failed to write to the target file.	การเขียนข้อมูลลงในไฟล์ล้มเหลว ให้ตรวจสอบไฟล์ที่จะเขียนข้อมูล รวมทั้งไดรฟ์	—

### 30.1.24 คุณสมบัติของโปรเจค

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to create a folder.	ตรวจสอบไฟล์เดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF รวมทั้งไดรฟ์และไฟล์เดอร์ที่ระบุ	☞ “6.7 การคัดลอกข้อมูล โปรเจค 6.7.2 ขั้นตอน การตั้งค่า ■ ขั้นตอน การตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF” (หน้า 6-38)

### 30.1.25 เครื่องหมาย

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to update the mark library.	ลบเครื่องหมายไม่ได้ ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ระบุ ไม่ได้เป็นไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว และตรวจสอบไฟล์และไฟล์เดอร์ที่ระบุ	—
Failed to create a mark library because the specified mark library name is invalid.	เปลี่ยนชื่อไลบรารีเครื่องหมาย แล้วสร้างไลบรารีเครื่องหมายอีกครั้ง	—
Failed to rename the mark library because the specified mark library name is invalid.	แก้ไขชื่อไลบรารีเครื่องหมาย แล้วเปลี่ยนชื่อไลบรารีเครื่องหมายอีกครั้ง	—

### 30.1.26 ตารางข้อความ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
A part beyond the given range of the no. of characters/rows exists. Failed to paste.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำนวนอักขระและจำนวนแถวในข้อความที่จะวางอยู่ภายใต้ในช่วงที่กำหนด	☞ “15.7 คำแนะนำในการตั้งค่า 15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่าตารางข้อความ” (หน้า 15-49)
Could not delete some cells that contains a massage.	ลบข้อความก่อนแล้วจึงลบเซลล์	—

ต่อ

## ข้อผิดพลาดที่แสดงบนซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to import because the target file has a different format.	นำไฟล์เข้ามาไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เลียไทยหรือ มีรูปแบบที่ต่างกัน ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้ามา แล้วนำเข้าใหม่อีกครั้ง	
Characters beyond the allowable no. were not imported. [Language No.: Language:Table Name] [Language No.: Language:Table Name]	ไฟล์ที่ระบุมีข้อมูลเกินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ ไฟล์ถูกนำเข้าโดยลบข้อมูลที่เกินกว่าช่วงที่กำหนด ออกไป [Language No.] 1-16 [Language] รูปแบบในการส่งออก [Table Name] จำนวนอักขระ × จำนวนแถว ≤ 1200	☞ “15.6 การนำเข้า/ ส่งออกตารางข้อมูลที่เปลี่ยนสำหรับใช้กับโปรแกรมต่างๆ” (หน้า 15-30)
Failed to import the target file.	นำไฟล์เข้ามาไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เลียไทยหรือ กำหนดถูกใจ้งาน ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้ามา แล้วนำเข้าใหม่อีกครั้ง	
Failed to import because of an unavailable language in the setting.	ภาษาที่ระบุไม่ได้ในการตั้งค่าภาษาของไฟล์ ไม่ได้อยู่ในที่กับโปรแกรมที่ปิดอยู่ในขณะนี้ ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้ามา หรือเพิ่มแบบอักษร ที่จะใช้ในส่วน Font Settings ของ System Settings และจึงนำไฟล์เข้ามาอีกครั้ง	☞ “4.2 อักษร Stroke, อักษรมาตรฐาน” (หน้า 4-3)
Failed to export to the target file.	ตรวจสอบไฟล์หรือติดสกปรกทางการส่งออก และจึงส่งออกไปยังไฟล์หรือติดสก้นน้ำอีกครั้ง	☞ “15.6 การนำเข้า/ ส่งออกตารางข้อมูลที่เปลี่ยนสำหรับใช้กับโปรแกรมต่างๆ 15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า ■ ส่งออก” (หน้า 15-31)
A part beyond the given range of the no. of characters/rows exists. Failed to import.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำนวนอักขระและ จำนวนแถวในข้อมูลที่จะนำเข้ามาอยู่ภายในช่วง ที่กำหนด	☞ “15.6 การนำเข้า/ ส่งออกตารางข้อมูลที่เปลี่ยนสำหรับใช้กับโปรแกรมต่างๆ 15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า ■ นำเข้า” (หน้า 15-33)

### 30.1.27 การตั้งค่าสูตรทำงาน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to access the filing data (CF-Card) and couldn't convert it. Please confirm the settings.	ตรวจสอบว่าข้อมูลในไฟล์เดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว อาจต้องตั้งค่า ■ ขันตอน การตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF" (หน้า 6-38)	☞ “6.7 การดูข้อมูล ไปรabe 6.7.2 ขันตอน การตั้งค่า ■ ขันตอน การตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF” (หน้า 6-38)
Failed to paste a part of information.	ช่วงสำหรับวางข้อมูลและช่วงของข้อมูลที่จะวาง อาจแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูล ที่จะวาง	—
Failed to read the target file.	ข้อมูลที่ระบุอาจเสียหาย โปรดตรวจสอบข้อมูลในไฟล์เดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF	☞ “6.7 การดูข้อมูล ไปรabe 6.7.2 ขันตอน การตั้งค่า ■ ขันตอน การตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่งออก ข้อมูลการ์ด CF” (หน้า 6-38)
Cannot create an index file because no CSV file has been created.	ลองใหม่อีกครั้งหลังจากสร้างไฟล์ CSV และ	☞ “25.11 การตั้งค่า การถ่ายโอนข้อมูล CSV 25.11.3 คุณสมบัติการค้นหา ชื่อเงื่อนไข◆ “ไฟล์ดัชนี คืออะไร” (หน้า 25-99)
Failed to read a part of data because unwanted data exists in the target file.	ไฟล์เป้าหมายมีข้อมูลเดินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ ให้ยืนยันช่วงของข้อมูลของไฟล์ที่จะนำเข้ามาอีกครั้ง (ไฟล์ถูกนำเข้าโดยลบข้อมูลที่เกินกว่าช่วง ที่กำหนดออกไป)	☞ “25.3 การสร้างสูตร ทำงาน (ข้อมูล CSV)” (หน้า 25-9)
Failed to read because the target file has a different format.	อ่านไฟล์ไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เป้าหมายเสียหาย หรือมีรูปแบบต่างกัน ตรวจสอบไฟล์ที่จะอ่าน และอีกครั้ง	
Failed to read the target file.	อ่านไฟล์ไม่ได้ เนื่องจากไฟล์เป้าหมายเสียหาย หรือกำลังถูกใช้งาน ให้ตรวจสอบไฟล์แล้วอ่านไฟล์ อีกครั้ง	☞ “25.3 การสร้างสูตร ทำงาน (ข้อมูล CSV)” (หน้า 25-9)
Failed to write to the target file.	ตรวจสอบไฟล์หรือตั้งค่าปลายทางการส่งออก และอีกครั้ง เช่น ข้อมูลลงในไฟล์หรือตั้งค่านี้ อีกครั้ง	

## 30.2 ข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นในขณะตรวจสอบข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีจัดการ	ข้อมูลอ้างอิง
The port setting has overlapping. Please confirm that in the Peripheral List.	ยืนยันอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยเครื่องหมาย ! ในการพรอฟอร์ต แล้วเปลี่ยนพอร์ตใหม่ไม่ให้ช้อนกับกัน	☞ “7.2 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (PLC) หลายเครื่อง 7.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า” (หน้า 7-4)
The send data size exceeds the limit. Confirm the send data size.	ตั้งค่าพื้นที่หน้าจอของผู้ใช้ภายในช่วงหน่วยความจำที่กำหนดของแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้ GP330X(6MB) GP34XX to 37XX(8MB) (มีโอกาสที่หน่วยความจำตั้งแต่ 90% ขึ้นไป เป็นสาเหตุของการเกิดเอาต์พุตที่ผิดพลาดเนื่องจากโครงสร้างของข้อมูล)	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Font Settings]” (หน้า 6-112)
*** contains an illegal address. Set a legal address.	ป้อนตำแหน่งของจุดที่ระบุโดยใช้เป็นคีย์	☞ “14.2 การแสดง/การป้อนข้อมูลตัวเลข 14.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า” (หน้า 14-6)
A symbol exists which has not been assigned real address. Confirm this in the Symbol Settings.	ลบพาร์ทที่ใช้สัญลักษณ์สำหรับการตั้งค่าตำแหน่ง หรือพาร์ทที่ไม่มีการตั้งค่าตำแหน่ง หรือตั้งค่าตำแหน่งให้แก่พาร์ทที่ยังไม่มีการตั้งค่าตำแหน่ง	☞ “6.9 การกำหนดตำแหน่งให้เป็นสัญลักษณ์ 6.9.2 ขั้นตอนการตั้งค่า” (หน้า 6-45)
The specified font has not been registered in “Fonts for Projects”. Add it, in “Font Settings”, or change the font.	—	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Font Settings]” (หน้า 6-112)
Backup SRAM use exceeds the limit. The excess part will not be executed. Confirm this in the Project Information.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SRAM ที่จะใช้มีความจุทั้งหมดไม่เกิน 320KB โดยประมาณ (ประมาณ 120KB เช่น GP3202B)	☞ “6.7 การคูฟื้นข้อมูลไปร复原” (หน้า 6-36)
The CF-card feature is enabled. As this model does not support CF-card, this feature will not work.	รุ่น GP3202B สามารถใช้กับไฟล์เดอร์ส่องออกข้อมูลการ์ด CF ได้ ให้เปลี่ยนรุ่นหรือไม่ตั้งค่าไฟล์เดอร์ส่องออกข้อมูลการ์ด CF	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Device Settings]” (หน้า 6-89) ☞ “6.7 การคูฟื้นข้อมูลไปร复原” (หน้า 6-36)
An error exists in ***. D-Script[ID No.] has an invalid expression.	ใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อมูลที่รองรับได้ เช่น Tool Box, Built-in Functions เป็นต้น และตรวจสอบว่าป้อนรูปแบบถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดอื่น ๆ อีกใน [Message Area]	☞ “20.8 คำแนะนำในการตั้งค่า 20.8.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (D-Script)” (หน้า 20-50)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีจัดการ	ข้อมูลอ้างอิง
The no. of addresses used by Global D-Script exceeds the limit. The excess part will not be executed.	ตรวจสอบว่าจำนวนตำแหน่งทั้งหมดที่จะใช้ใน Global D-Scripts (รวมถึงฟังก์ชันสำหรับเรียกใช้งาน) ไม่เกิน 256 ตำแหน่ง ด้วยการสร้างสคริปต์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขการทริกเกอร์เหมือนกัน และฝึกสำเนา	☞ “20.9 ข้อจำกัด 20.9.1 ข้อจำกัดของ D-Script/Global D-Script” (หน้า 20-55)
The total no. of Global D-Scripts and functions exceeds the limit of 32. The excess code will not be executed.	ตรวจสอบว่าจำนวน Global D-Scripts และฟังก์ชันทั้งหมดไม่เกิน 32 โดยการรวมสคริปต์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขการทริกเกอร์เดียวกันไว้ด้วยกัน	
Global D-Script [Global D-Script No.] has an error. Invalid Expression.	ดูคำอธิบายใน [Message Area] และใช้ Tool Box และ Built-in Functions และตรวจสอบว่าใส่รูปแบบที่ถูกต้อง	☞ “20.8 คำแนะนำในการตั้งค่า 20.8.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (D-Script)” (หน้า 20-50)
The Extended Script has an error. Invalid Expression.	ดูคำอธิบายใน [Message Area] และใช้ Tool Box และ Built-in Functions และตรวจสอบว่าใส่รูปแบบที่ถูกต้อง	
The no. of Data Transfer Displays exceeds the limit of 32. The excess displays won't work.	ตรวจสอบว่าจำนวนพาร์ทแสดงผลทั้งหมดที่วางไว้ในทั้งโปรเจกต์ไม่เกิน 32 พาร์ท	☞ “6.14 ข้อจำกัด 6.14.1 ข้อจำกัดสำหรับการสร้างหน้าจอ ■ จำนวนคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ในหน้าจอได้” (หน้า 6-132)
An error exists in ***. Up to 8 data block display graphs or historical trend graphs can be placed on a screen.	ในหนึ่งหน้าจอหลักสามารถมีกราฟแสดงบล็อกข้อมูล และกราฟแสดงเทอนด์ข้อมูลได้ไม่เกิน 8 กราฟ ส่วนกราฟที่ 9 เป็นต้นไป ให้แยกไว้ที่หน้าจออื่น	
An error exists in ***. Up to 40 channels of data block display graphs or historical trend graphs can be set.	ตรวจสอบว่า ช่องสัญญาณทั้งหมดของกราฟแสดงบล็อกข้อมูลและกราฟแสดงเทอนด์ข้อมูลในหนึ่งหน้าจอไม่เกิน 20 ช่อง	☞ “17.8 ข้อจำกัด 17.8.2 ข้อจำกัดของกราฟแสดงเทอนด์ข้อมูล” (หน้า 17-69)
The no. of parts of *** exceeds the limit.	ตรวจสอบว่า พาร์ททั้งหมดที่วางไว้ในหนึ่งหน้าจอ ไม่เกิน 384 พาร์ท	☞ “6.14 ข้อจำกัด 6.14.1 ข้อจำกัดสำหรับการสร้างหน้าจอ ■ จำนวนคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ในหน้าจอได้” (หน้า 6-132)
The no. of addresses of *** exceeds the limit.	ตรวจสอบว่า ตำแหน่งทั้งหมดที่กำหนดให้กับพาร์ทต่างๆ ในหนึ่งหน้าจอไม่เกิน 1,000 ตำแหน่ง	
The capacity of *** exceeds the limit.	ตรวจสอบว่าความจุข้อมูลต่อหนึ่งหน้าจอไม่เกิน 1MB โดยการแยกพาร์ทต่างๆ ไปไว้ที่หน้าจออื่นๆ	☞ “6.14 ข้อจำกัด 6.14.1 ข้อจำกัดสำหรับการสร้างหน้าจอ ■ จำนวนหน้าจอที่สามารถสร้างได้” (หน้า 6-131)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีจัดการ	ข้อมูลอ้างอิง
An error exists in ***. The Data Display (with input permit), the Sampling Data Display, and the Special Data Display (displayed in CSV) cannot be placed at the same time.	ให้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น	—
An error exists in ***. Data Display (with Popup Keypad) is not available on a window screen.	ลบคุณสมบัติการอนุญาตให้ป้อนข้อมูลของพาร์ท แสดงผลข้อมูลออก หรือตั้งค่าการทำงานเป็น [Bit] แทน [Touch]	☞ “14.12 คำแนะนำในการตั้งค่าการแสดง/การป้อนข้อมูล 14.12.1 Numeric Display” (หน้า 14-53)
An error exists in ***. Only 1 alarm summary feature can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทการแจ้งเตือน (ข้อมูลสรุป) ไว้บนหน้าจอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “19.3 การดูการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในรายการ 19.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า” (หน้า 19-14)
An error exists in ***. Only 1 alarm part that uses the sub display can be placed on a screen.	หากวางพาร์ทการแจ้งเตือน (ประวัติ) หลายพาร์ท ไว้บนหน้าจอ จะแสดงผลย่ออย่างไม่ทำงาน ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทการแจ้งเตือน (ประวัติ) ไว้เพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น	☞ “19.9 คำแนะนำในการตั้งค่า 19.9.3 คำแนะนำในการตั้งค่า การแจ้งเตือนด้วยข้อความ” (หน้า 19-118)
An error exists in ***. Only 1 text alarm can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางข้อความแจ้งเตือนไว้บนหน้าจอ เพียงข้อความเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “19.10 ข้อจำกัด 19.10.4 ข้อจำกัดของการแจ้งเตือนด้วยข้อความ” (หน้า 19-137)
An error exists in ***. Only 1 CF file display feature of the Picture Display can be used in a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางรูปภาพที่มีคุณสมบัติการแสดงไฟล์ในการ์ด CF ไว้บนหน้าจอเพียงรูปเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “10.6 ข้อจำกัด 10.6.4 ข้อจำกัดของการแสดงรูปภาพ (การแสดงภาพจากкар์ด CF)” (หน้า 10-56)
An error exists in ***. Up to 512 display positions, whose no. is set in Move Display, can be placed on a screen.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้วางพาร์ทแสดงภาพที่แสดงอยู่ในหนึ่งหน้าจอไม่เกิน 512 ตำแหน่ง	☞ “10.6 ข้อจำกัด 10.6.3 ข้อจำกัดของการแสดงรูปภาพ (การย้าย)” (หน้า 10-54)
An error exists in ***. Up to 30 move indications (marks) of Picture Display can be placed in a screen.	โปรดลดจำนวนของพาร์ทแสดงภาพที่วางไว้บนหน้าจอ	—
An error exists in ***. Only 1 data transfer feature of the Special Data Display can be used on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ (คุณสมบัติการโอนข้อมูล) ไว้บนหน้าจอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	—

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีจัดการ	ข้อมูลอ้างอิง
An error exists in ***. Only 1 CSV display feature of the Special Data Display can be used on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ (คุณสมบัติแสดงข้อมูล CSV) ไว้บนหน้าจอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	
An error exists in ***. Only 1 File Manager Display (Special Data Display) can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ (คุณสมบัติตัวจัดการไฟล์) ไว้บนหน้าจอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “25.13.2 ข้อจำกัดของ การแสดง/การแก้ไข/ การพิมพ์ข้อมูล CSV ■ ข้อจำกัดของการแสดง ข้อมูล” (หน้า 25-116)
An error exists in ***. The edit mode of the CSV display feature of the Special Data Display cannot be placed on a window screen.	ตรวจสอบว่าได้ใช้คุณสมบัติแสดงข้อมูล CSV ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษที่วางไว้ในหน้าจอหลัก	
An error exists in ***. The File Manager Display feature of the Special Data Display isn't available on the window screen.	ตรวจสอบว่าได้ใช้คุณสมบัติการจัดการไฟล์ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษที่วางไว้ในหน้าจอหลัก	
An error exists in ***. Only 1 Sampling Data Display can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ ที่สูบเง็บไว้บนหน้าจอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	—
An error exists in ***. Only 1 Historical Data Display Switch can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางสวิตช์/ไฟสัญญาณ (คุณสมบัติแสดงข้อมูลที่ผ่านมา) ไว้บนหน้าจอเพียงสวิตช์เดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “17.8.2 ข้อจำกัดของ กราฟแสดงเหตุการณ์ข้อมูล ■ ข้อจำกัดของการแสดง ข้อมูลที่ผ่านมา” (หน้า 17-71)
An error exists in ***. Only 1 Historical Trend Graph with the Historical Data Display feature selected can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางกราฟแสดงเหตุการณ์ข้อมูล (คุณสมบัติแสดงข้อมูลที่ผ่านมา) ไว้บนหน้าจอเพียงกราฟเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “17.8.2 ข้อจำกัดของ กราฟแสดงเหตุการณ์ข้อมูล ■ ข้อจำกัดของการแสดง ข้อมูลที่ผ่านมา” (หน้า 17-71)
An error exists in ***. Up to 3 windows (up to 2 in the case of global windows) in which continuous read is set can be placed on a screen.	ตรวจสอบว่าจำนวนของพาร์ทน้ำต่างที่วางไว้บนหน้าจอซึ่งตั้งค่าให้อ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีไม่เกิน 3 พาร์ท (2 พาร์ทเมื่อใช้หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ) หน้าต่างอื่นๆ ที่เกินมาจะไม่ทำงาน โดยคุณสามารถมองหน้าต่างแบบอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 หน้าต่างและหน้าต่างทั่วไปไม่เกิน 381 หน้าต่างบนหน้าจอ	☞ “18.7 คำแนะนำ ใน การตั้งค่าพาร์ทน้ำต่าง 18.7.1 Bit Action” (หน้า 18-22)
Only 1 keypad can be called up on a screen.	ตรวจสอบว่าได้วางเป็นคีย์ (หน้าจอเรียกที่มีเป็นคีย์ ที่ลงทะเบียนแล้ว) ไว้บนหน้าจอเพียงเป็นเดียวเท่านั้น ส่วนที่เกินมาอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง	☞ “9.10 การวางแผน” (หน้า 9-62)
A duplicate security setting password exists. Please change the password.	โปรดตั้งรหัสผ่านของแต่ละระดับให้แตกต่างกัน	☞ “22.5 คำแนะนำในการ ตั้งค่าทั่วไป (การตั้งค่า ความปลอดภัย) 22.5.1 การตั้งค่ารหัสผ่าน” (หน้า 22-9)

### 30.3 ข้อผิดพลาดในระหว่างการส่งข้อมูล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Invalid IP Address	ค่าของตำแหน่ง IP ที่กำหนดไม่ถูกต้อง ให้ใส่ตำแหน่ง IP ที่ถูกต้อง	—
The IP Address already exists. Add/Change is disabled.	เมื่อเพิ่มตำแหน่ง IP ระบบจะตั้งค่าตำแหน่ง IP นั้นไว้ ให้กำหนดตำแหน่ง IP ที่ซ้ำไม่ได้ใช้	—
Failed to receive the folder list. Moved to the root folder.	ระบบไม่สามารถแสดงไฟล์เดอร์ที่แสดงอยู่ในเครื่องมือของการ์ด CF ได้ จึงเปลี่ยนไปแสดงไฟล์เดอร์รากแทน สาเหตุอาจมาจากไฟล์เดอร์ดังกล่าวถูกลบทิ้งหรือมีการเปลี่ยนการ์ด CF ตรวจสอบว่ามีการลบไฟล์เดอร์ดังกล่าวหรือนำการ์ด CF ออกไปหรือไม่	☞ “27.5 การโอนเฉพาะข้อมูลไปที่การ์ด CF” (หน้า 27-27)
The appointed file name already exists. Please specify another name.	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามตั้งชื่อใหม่ให้ไฟล์ในเครื่องมือของการ์ด CF แต่มีชื่อไฟล์นั้นอยู่แล้ว ให้กำหนดชื่อไฟล์ที่ซ้ำไม่เคยใช้	—
Disconnected. The CF-card connection will be terminated.	การเชื่อมต่อถูกยกเลิกเนื่องจากสายเคเบิลถูกปลดออก เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลทิ้งหมดไว้ถูกต้อง [LAN] <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าตั้งค่าตำแหน่ง IP ของ PC ไว้ถูกต้อง</li> <li>• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเป็นชนิดที่ถูกต้อง [USB]</li> <li>• ตรวจสอบว่า USB ผลิตโดย Digital Electronics Corporation</li> <li>• ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์แล้ว</li> </ul>	—
Invalid password	คุณป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ให้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง	☞ “27.6 การอนุญาตให้โอนโดยใช้รหัสผ่าน” (หน้า 27-30)
Invalid password. Transmission was canceled.	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนรหัสผ่านผิดครบ 3 ครั้ง ให้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง	—
Failed to open the socket.	ไม่สามารถเปิดใช้พอร์ต LAN ให้ตรวจสอบการตั้งค่า LAN บน PC	—
Failed to read the project.	ไฟล์อาจเสียหายหรือไฟล์ที่คุณเลือกไม่ใช้ไฟล์โปรเจคโปรต์เลือกโปรเจคไฟล์ที่ถูกต้อง	—

ต่อ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to connect to the main unit.	สายเคเบิลอาจห乱หรือคุณใช้ยูนิตหลักที่ไม่สามารถรับได้ ตรวจสอบดูนิดของสายเคเบิล และการเชื่อมต่อ และตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ USB ไว้แล้ว	☞ “27.2 การโอนข้อมูลด้วยสายไปrogramข้อมูลแบบ USB” (หน้า 27-4)
Failed to access the file.	คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานไฟล์นี้ โปรดตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของ PC	—
The above was during communication.	คุณสื่อสารไม่ได้ เนื่องจากสายเคเบิลถูกถอดออก หรือ เพราะมีสัญญาณรบกวน ตรวจสอบสภาพโดยรอบของสายเคเบิล และถูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ได้ถูกถอดออกและไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น (อย่าใช้สายต่อพ่วงแบบ USB ฯลฯ)	—
The memory error occurred.	หน่วยความจำของ PC ไม่เพียงพอ ปิดแอ็ปพลิเคชันอื่น หรือเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่ และจึงเรียกใช้ Transfer tool อีกครั้ง	—
Failed to recognize the destination main unit. Please confirm whether the model is supported by GP-Pro EX or the transfer tool.	คุณกำลังพยายามถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขไม่รู้จัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายูนิตปลายทางคือเครื่อง GP ใช่หรือไม่	—
Failed to acquire the information.	ยังไม่ได้ดาวน์โหลดระบบหรือใช้งานร่วมกับรุ่นนี้ไม่ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และจึงถ่ายโอนข้อมูลระบบของยูนิตหลักอีกครั้ง	☞ “27.1 เมนูการตั้งค่า” (หน้า 27-2)
Invalid password. Transmission was canceled.	ตรวจสอบรหัสผ่านไม่ได้ ไฟล์อาจเสียหาย โปรดตรวจสอบรหัสผ่านอีกครั้งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณไฟฟาร์บกวน (อย่าใช้สายต่อพ่วงแบบ USB ฯลฯ)	—
Failed to connect because the main unit was in communication with the transfer tool.	ยูนิตหลักกำลังสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้รอนกว่าจะสื่อสารเสร็จ	—
Failed to write data.	ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์และเขียนข้อมูลลงใน GP เนื่องจากเกิดความเสียหาย ฯลฯ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้อาร์ไดร์ฟของ PC แล้ว ให้บังคับให้ระบบส่งข้อมูล	☞ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool 27.7.1 คำแนะนำ ในการตั้งค่า [Transfer Settings]” (หน้า 27-37)

ต่อ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
Failed to receive the project. Please execute it again.	เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลในขณะที่รับข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรบกวนมากเกินไป (อย่าใช้สายต่อพ่วงแบบ USB ฯลฯ)	—
Not send project.	ไม่มีข้อมูลโปรเจคอยู่ในเครื่อง GP (GP กำลังแสดงหน้าจอ Initial Start Mode ตามค่าเดิมอยู่) หรือข้อมูลเสียหาย ก่อนอื่น ให้ถ่ายโอนโปรเจคก่อน	☞ “27.1 เมนูการตั้งค่า” (หน้า 27-2)
Failed to save the CF-card data.	ใส่การ์ด CF ไม่ถูกต้อง หรือการ์ดถูกป้องกัน การเขียนข้อมูลไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ด CF สามารถใช้งานได้ (คุณอาจเข้าใช้การ์ด CF นี้ไม่ได้ หากไม่ได้ผลิตโดย Digital Electronics Corporation)	—
The project does not agree with the transfer destination main unit.	โปรเจคต้นทางที่จะถ่ายโอนและโปรเจคในยูนิตหลัก เป็นคนละโปรเจคกัน จึงไม่สามารถทำการเบรียบเทียบได้ ระบบสามารถเบรียบเทียบได้เฉพาะโปรเจคเดียวกันเท่านั้น	☞ “27.4 การยืนยัน การเปลี่ยนแปลงของ โปรเจคก่อนที่จะโอน (การเบรียบเทียบ)” (หน้า 27-24)
The format went wrong.	การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ยูนิตหลักล้มเหลว ให้ถ่ายโอนอีกครั้งในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณรบกวนมากนัก	—
The transfer destination main unit was not found.	ไม่มีอุปกรณ์การสื่อสารตามที่กำหนดไว้หรือ ใช้อุปกรณ์ตั้งกล่าวไม่ได้ ตรวจสอบต่อไปว่าได้ติดตั้งไดเรอเวอร์ USB แล้ว	—
Failed transfer.	เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสื่อสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรบกวนมากเกินไป (อย่าใช้สายต่อพ่วงแบบ USB ฯลฯ)	—
File access went wrong with the Machine.	การเขียนข้อมูลลงในยูนิตหลักล้มเหลวเนื่องจาก การทำงานผิดปกติอย่างกะทันหัน หากหลังจากบังคับให้ระบบถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ยังไม่ดีขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า	☞ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool 27.7.1 คำแนะนำ ในการตั้งค่า [Transfer Settings]” (หน้า 27-37)
Whether CF card is not inserted or non-supported model.	ตรวจสอบว่าใส่การ์ด CF ถูกต้องหรือไม่ (คุณอาจเข้าใช้การ์ด CF นี้ไม่ได้ หากไม่ได้ผลิตโดย Digital Electronics Corporation)	—

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
The appointed file name already exists. Please specify another name.	มีไดร์กทอรี่ที่มีชื่อซ้ำกับไฟล์ที่คุณกำลังพยายามคัดลอก ลบข้อมูลของการ์ด CF ออกแล้วส่งไฟล์อีกครั้ง หากเกิดข้อผิดพลาดขณะส่งไปรบ杰ค ให้นับคับระบบให้ทำการรีอ่อน	☞ “27.5 การโอนเฉพาะข้อมูลไปที่การ์ด CF” (หน้า 27-27)
Failed to write to the CF-card.	ไม่สามารถ CF ไม่ถูกต้อง หรือการ์ดถูกป้องกันการเขียนข้อมูลไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ในการ์ด CF ไม่ได้ถูกป้องกันการเขียนข้อมูล	—
The file required for transferring was not found.	ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนเสียหายหรือไม่มีไฟล์น้อยในชาร์ตไดร์ฟ ให้ติดตั้ง Transfer tool อีกครั้ง	☞ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool 27.7.4 การโอนเฉพาะเมื่อติดตั้ง Transfer Tool เพียงอย่างเดียว” (หน้า 27-41)
The timeout error occurred.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรับกวนมากเกินไป (อย่าใช้สายต่อพ่วงแบบ USB ฯลฯ)	—
Exception error.	อาจติดตั้งโมดูลที่จำเป็นต่อการถ่ายโอนไม่ถูกต้องให้ติดตั้ง Transfer tool อีกครั้ง	☞ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool 27.7.4 การโอนเฉพาะเมื่อติดตั้ง Transfer Tool เพียงอย่างเดียว” (หน้า 27-41)
Failed to send the project. The size of the project exceeds the max capacity.	ไฟล์โปรเจคที่คุณกำลังพยายามถ่ายโอนมีขนาดข้อมูลมากกว่าความจุของหน้าจอเครื่อง GP ลดขนาดข้อมูลลงโดยลบข้อมูลหน้าจอที่ไม่จำเป็นทิ้งไป	☞ “6.7 การดูข้อมูลในโปรเจค” (หน้า 6-36)
This project is the one created with the Trial version of the drawing software. Please save it with the Product version before executing transmission.	โปรดบันทึกข้อมูลด้วยเวอร์ชันปกติ (เวอร์ชันของผลิตภัณฑ์นี้)	—

## 30.4 ข้อผิดพลาดที่แสดงบนเครื่อง GP

### ■ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ GP

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
RAAA001	No project data exists. (Transfer a project.)	ไม่ปรากฏไฟล์โปรเจค ให้ถ่ายโอนโปรเจค	☞ “27.2 การโอนข้อมูล ด้วยสายโปรแกรมข้อมูล แบบ USB 27.2.2 ขั้นตอน การโอน ■ โอนจาก PC “ไปยัง GP (ส่ง)” (หน้า 27-5) ☞ “27.3 การโอนโดย ใช้ Ethernet (LAN) 27.3.2 ขั้นตอนการโอน ■ โอนจาก PC “ไปยัง GP (ส่ง)” (หน้า 27-12)
RAAA002	The project data size exceeds the capacity.	ขนาดข้อมูลโปรเจคมากกว่าความจุสูงสุด หรือหน้าจอมีจำนวนเกิน 16,000 ไฟล์ โปรดตรวจสอบใน “Project Information” ใน GP-Pro EX และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดข้อมูล ไม่มากเกินกว่าความจุที่ว่าง	☞ “6.7 การดูข้อมูล โปรเจค” (หน้า 6-36)
RAAA003	The project data is invalid. (Transfer the project again.)	เกิดข้อผิดพลาดในไฟล์โปรเจค ให้ถ่ายโอนโปรเจคอีกครั้ง	☞ “27.2 การโอนข้อมูล ด้วยสายโปรแกรมข้อมูล แบบ USB 27.2.2 ขั้นตอน การโอน ■ โอนจาก PC “ไปยัง GP (ส่ง)” (หน้า 27-5) ☞ “27.3 การโอนโดย ใช้ Ethernet (LAN) 27.3.2 ขั้นตอนการโอน ■ โอนจาก PC “ไปยัง GP (ส่ง)” (หน้า 27-12)
RAAA004	The system screen is invalid. (Execute forced transfer.)	ไม่มีหน้าจอระบบหรือหน้าจอรอบบันไม่ถูกต้อง บังคับให้ทำการถ่ายโอน	☞ “27.7 คำแนะนำ ในการตั้งค่า Transfer Tool 27.7.1 คำแนะนำ ในการ ตั้งค่า [Transfer Settings] (หน้า 27-37)
RAAA005	The specified initial screen no. does not exist. (XXXX)	แสดงหน้าจอไม่ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏหมายเลข หน้าจอที่ระบุในการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นอยู่ใน โปรเจค ให้เปลี่ยนหมายเลขหน้าจอเริ่มต้น หรือเพิ่มหน้าจอ หมายเลขหน้าจอที่ระบุในวงเล็บ จะปรากฏขึ้น	☞ “6.13 คำแนะนำ ในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ◆ Display Settings” (หน้า 6-90)

ต่อ

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง										
RAAA006	The project data contains functions that are not supported by this version.	มีฟังก์ชันที่รันไม่สำเร็จ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขและเวอร์ชัน ของรันไม่มีอาจไม่ตรงกัน ให้อัปเดตเวอร์ชัน ของรันไม่	—										
RAAA007	The no. of parts in the screen exceeds the limit. (MAX 384)	กำหนดพาร์ทในหนึ่งหน้าจอมากกว่า 384 พาร์ท จำนวนของพาร์ทเกินขีดจำกัดในระหว่างเปลี่ยน หน้าจอหรือเมื่อเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบการตั้งค่า พาร์ทให้อยู่ภายในช่วงที่อนุญาต	☞ “6.14 ข้อจำกัด 6.14.1 ข้อจำกัดสำหรับการ สร้างหน้าจอ ■ จำนวน หน้าจอที่สามารถสร้างได้” (หน้า 6-131)										
RAAA008	The font (XXXX) does not exist. (Transfer the font with the project.)	ไม่มีแบบอักษรที่คุณพยายามแสดงอยู่ในระบบ ให้ดาวน์โหลดแบบอักษรที่ลงในระบบ ตารางต่อไปนี้แสดงชื่ออักษรแบบต่างๆ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>English Standard</td></tr> <tr><td>Japanese Standard</td></tr> <tr><td>Korean Standard</td></tr> <tr><td>Chinese Standard</td></tr> <tr><td>Taiwanese Standard</td></tr> <tr><td>English Stroke</td></tr> <tr><td>Japanese Stroke</td></tr> <tr><td>Korean Stroke</td></tr> <tr><td>Chinese Stroke</td></tr> <tr><td>Taiwanese Stroke</td></tr> </table>	English Standard	Japanese Standard	Korean Standard	Chinese Standard	Taiwanese Standard	English Stroke	Japanese Stroke	Korean Stroke	Chinese Stroke	Taiwanese Stroke
English Standard													
Japanese Standard													
Korean Standard													
Chinese Standard													
Taiwanese Standard													
English Stroke													
Japanese Stroke													
Korean Stroke													
Chinese Stroke													
Taiwanese Stroke													
RAAA010	The CF card has not been inserted, or the CF card hatch is open.	ไม่ได้เสียบการ์ด CF ไว้ ขณะที่พยายามแสดงไฟล์ ในการ์ดด้วยการแสดงรูปภาพ ให้คัดลอกไฟล์ภาพ หรือไฟล์ JPEG ไปยังการ์ด CF และเสียบการ์ด CF ที่เครื่อง GP3000 Series	☞ คู่มือผู้ใช้										
RAAA011	Failed to start from the CF card.	ไม่ว่า DIP SW1 จะทำงานหรือไม่ แต่ไม่มีไฟล์ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นจากการ์ด CF อยู่ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดกับไฟล์ที่จำเป็น ให้คัดลอกโปรแกรมเริ่มต้นไปยังการ์ด CF อีกครั้ง	—										
RAAA050	Clock Setting Error	เมื่อเปลี่ยนชื่อโมดูลน้ำยา ข้อมูลที่เขียนลงใน IC ของนาฬิกาเกิดการล้มเหลว ซิพ IC อาจเสียหาย	—										

ต่อ

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
RAAA051	Low battery	เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองมีแรงดันไฟฟ้าเหลืออยู่น้อย ข้อมูลในหน่วยความจำสำรองข้อมูลจึงถูกลบก้าง ทำให้เก็บข้อมูลนาฬิกาได้ไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของ GP ใหม่ และตั้งค่าข้อมูลนาฬิกาอีกครั้ง	☞ คู่มือผู้ใช้
RAAA100	The system start device address is incorrect.	ตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นระบบไม่ถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาด ตั้งค่าตำแหน่งให้ถูกต้องขณะอยู่ในโหมดอินโฟลайн หรือทำการถ่ายโอนโปรเจค	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ◆ System Area Settings” (หน้า 6-110)
RAAA101	Illegal/Undefined Device Address	ตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์ในการตั้งค่าพาร์ทหรือฟังก์ชันไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง	—
RAAA102	Failed to read from the Device/PLC. (XXXX)	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ได้ ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิล สื่อสารถูกตัดออกหรือไม่ ฯลฯ ช่องพาร์ทจะใส่ไว้ในวงเล็บ	☞ คู่มือผู้ใช้
RAAA103	The specified address is incorrect. (XXXX)	ตั้งค่าตำแหน่งที่กำหนดไว้ไม่ใช่ตัวแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งให้ถูกต้อง	—
RAAA120	D-Script Error (The specified function does not exist or the function has an error.)	ไม่มีฟังก์ชันตามที่เรียกใช้งานใน D-Script หรือเกิดข้อผิดพลาดในฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบรูปแบบของฟังก์ชัน	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA121	D-Script Error (These functions are nested to 10 levels or more.)	ฟังก์ชันใน D-Script ซ้อนกันตั้งแต่ 10 ระดับขึ้นไป ให้ลดระดับในโครงสร้าง “if” และ “loop” * ระดับการซ้อนกันจะเกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชัน A เรียกใช้งานฟังก์ชัน B และฟังก์ชัน C เรียกใช้งานฟังก์ชัน C (ระดับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน)	☞ “21.8 นิพจน์ คำอธิบาย 21.8.3 loop - endloop” (หน้า 21-68)
RAAA122	D-Script Error (An expression exists, that is not supported by this version.)	พบฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ใน D-Script ของข้อมูลໂປຣເຈກ ให้อัพเดตເວັບຕົ້ນຂອງຮັນໄທມ໌	—

ต่อ

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
RAAA123	D-Script Error (The SIO operation function is used in a condition where no Device/PLC has been set.)	ฟังก์ชันการทำงานของ SIO ถูกใช้ใน D-Script โดยที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์/PLC โปรดตั้งค่าอุปกรณ์/PLC ก่อน	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Script Settings]” (หน้า 6-118)
RAAA124	The D-Script has an error.	มีข้อผิดพลาดใน D-Script ที่ใช้ให้ตรวจสอบรูปแบบของคำสั่ง	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA130	Global D-Script Error. (The Total No. of Global D-Scripts exceeds the maximum of 32.)	จำนวน Global D-Scripts ทั้งหมดเกินขีดจำกัด จำนวน Global D-Scripts สูงสุดที่ใช้ได้คือ 32 สคริปต์ (แต่ละฟังก์ชันให้นับเป็นหนึ่งสคริปต์ด้วย)	☞ “20.9 ข้อจำกัด 20.9.1 ข้อจำกัดของ D-Script/Global D-Script” (หน้า 20-55)
RAAA131	Global D-Script Error. (The total no. of devices exceeds the maximum of 255.)	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดใน Global D-Script เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ที่ 255 อุปกรณ์ ให้ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยใช้ฟังก์ชัน Memory Operation ฯลฯ	
RAAA132	Global D-Script Error (The specified function does not exist or the function has an error.)	ไม่มีฟังก์ชันตามที่เรียกใช้งานใน Global D-Script หรือเกิดข้อผิดพลาดในฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบรูปแบบของฟังก์ชัน	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA133	Global D-Script Error (These functions are nested to 10 levels or more.)	ฟังก์ชันใน Global D-Script ซ้อนกันตั้งแต่ 10 ระดับขึ้นไป ให้ลดระดับในโครงสร้าง “if” และ “loop” * ระดับการซ้อนกันจะเกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชัน A เรียกใช้งานฟังก์ชัน B และฟังก์ชัน B เรียกใช้งานฟังก์ชัน C (ระดับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน)	☞ “21.8 นิพจน์คำอธิบาย 21.8.3 loop - endloop” (หน้า 21-68)
RAAA134	Global D-Script Error (An expression exists, that is not supported by this version.)	พบฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ใน Global D-Script ของข้อมูลโปรเจค ให้อัพเดตเวอร์ชันของรันไทม์	—
RAAA135	Global D-Script Error (The SIO operation function is used in a condition where no Device/PLC has been set.)	ฟังก์ชันการทำงานของ SIO ถูกใช้ใน Global D-Script โดยที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์/PLC โปรดตั้งค่าอุปกรณ์/PLC ก่อน	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Script Settings]” (หน้า 6-118)

ต่อ

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
RAAA136	The Global D-script has an error.	มีข้อผิดพลาดใน Global D-Script ที่ใช้ให้ตรวจสอบรูปแบบของคำสั่ง	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA140	Extended D-Script Error (The total no. of functions exceeds the max of 255.)	จำนวน Extended Scripts ทั้งหมดเกินขีดจำกัด จำนวน Extended Scripts สูงสุดคือ 255 ศรีบีต์ ให้ลดจำนวนศรีบีต์ โดยรวมสองศรีบีต์เป็นศรีบีต์เดียว เป็นต้น	☞ “20.9 ข้อจำกัด 20.9.2 ข้อจำกัดของ Extended Script” (หน้า 20-58)
RAAA141	Extended D-Script Error (The specified function does not exist or the function has an error.)	ไม่มีฟังก์ชันตามที่เรียกใช้งานใน Extended Script หรือเกิดข้อผิดพลาดในฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบรูปแบบของฟังก์ชัน	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA142	Extended D-Script Error (These functions are nested to 10 levels or more.)	ฟังก์ชันใน Extended Script ซ้อนกันตั้งแต่ 10 ระดับขึ้นไป ให้ลดระดับในโครงสร้าง “if” และ “loop” * ระดับการซ้อนกันจะเกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชัน A เรียกใช้งานฟังก์ชัน B และฟังก์ชัน B เรียกใช้งานฟังก์ชัน C (ระดับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน)	☞ “21.8 นิพจน์คำอธิบาย 21.8.3 loop - endloop” (หน้า 21-68)
RAAA143	Extended D-Script Error (An expression exists, that is not supported by this version.)	พบฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ใน Extended Script ของข้อมูลโปรเจค ให้อัพเดตเวอร์ชันของรันไทม์	—
RAAA144	Extended D-Script Error (The SIO operation function is used in a condition where no Device/PLC has been set.)	ฟังก์ชันการทำงานของ SIO ถูกใช้ใน Extended Script โดยที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์/PLC โปรดตั้งค่าอุปกรณ์/PLC ก่อน	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Script Settings]” (หน้า 6-118)
RAAA145	The Extended D-Script has an error.	มีข้อผิดพลาดใน Extended Script ที่ใช้ให้ตรวจสอบรูปแบบของคำสั่ง	☞ “บทที่ 21 คำสั่งและนิพจน์ของโปรแกรม” (หน้า 21-1)
RAAA150	The provided password is incorrect. Please enter the correct one.	ป้อนรหัสผ่านของคุณสมบัติความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่ป้อน (ตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก ฯลฯ) และป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง	☞ “22.4 หน้าต่างป้อนรหัสผ่าน 22.4.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าต่างป้อนรหัสผ่าน” (หน้า 22-7)

ต่อ

หมายเลข ข้อผิดพลาด	ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
RAAA151	Change the screen from the host.	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอด้วย PLC (ไฮสต์) โดยใช้วิธีเปลี่ยนหน้าจอแบบบังคับ (วิธีเดิมสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอ) และคุณยกเลิกหน้าต่างป้อนรหัสผ่านที่แสดงอยู่ หากคุณต้องการยกเลิกให้ใช้บิตแจ้งการยกเลิกแล้วกลับไปที่หน้าจอ ก่อนหน้าจาก PLC (ไฮสต์)	—
RAAA152	Cannot use the COM port.	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพอร์ต COM ที่คุณพยายามใช้ถูกใช้โดยคุณสมบัติอื่นแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้ง	☞ 7.4 การเปลี่ยนอุปกรณ์/PLC (หน้า 7-18)
RAAA153	No dictionary file was found.	ไม่มีไฟล์พจนานุกรมภาษาอังกฤษอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูลภายในหรือในการ์ด CF ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปร่องอีกครั้ง	—
RAAA154	The specified filing data cannot be used with this project.	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลไฟล์ล็อกฟังก์ชันไม่ตรงกับข้อมูลโปรเจก เมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ล็อกฟังก์ชันจากการ์ด CF ไปที่ SRAM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลไฟล์ล็อกฟังก์ชันตรงกับข้อมูลโปรเจก	☞ “24.6 การบันทึกข้อมูลที่สูญเสียได้ลงในการ์ด CF (บันทึกเป็น CSV)” (หน้า 24-20)
RAAA155	The IP address duplicates that of another device. Please change the address of either this machine or the other. (IP:XXX.XXX.XXX.XXX,MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX) <sup>*1</sup>	มีเครื่องที่มีตัวแหน่ง IP เดียวกันนี้อยู่ในเน็ตเวิร์กแล้ว ให้เปลี่ยนตัวแหน่ง IP ของเครื่องนี้หรือของอีกเครื่องหนึ่ง	☞ “27.3 การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Ethernet (LAN) 27.3.2 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล ■ ถ่ายโอนจาก PC ไปยัง GP (ส่ง)” (หน้า 27-12)
RAAA156	The 9th pin of the COM port has not been set to VCC (5V Power Supply). Please check your cable or connected equipment.	ตั้งค่าขาที่ 9 ของพอร์ต COM เป็น VCC (แรงดันไฟฟ้า 5V) ไม่ได้ ให้ตรวจสอบสายเคเบิลที่ต่อ กับพอร์ต COM และเครื่องที่ต่อพ่วงอยู่ กำหนดค่าของเครื่องใหม่ หรือตรวจสอบการตั้งค่าศูนย์กลางของโปรเจกต์ได้ตั้งแต่แรงดันไฟฟ้าไว้ที่ 5V	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Script Settings]” (หน้า 6-118)
RAAA157	Cannot put the Device/PLC into offscan state when the system start device address is assigned to it.	อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (PLC หลัก) ที่จัดสรรให้เป็นตัวแหน่งอุปกรณ์เริ่มต้นของระบบถูกตั้งค่าให้ปิดการสแกน แต่ PLC หลักไม่สามารถปิดการสแกนได้ หากคุณต้องการปิดการสแกน PLC หลัก ให้ลบการตั้งค่าที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ มีจะนั่นให้ยกเลิกการตั้งค่าให้ PLC หลักปิดการสแกน	☞ “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า ◆ System Area Settings” (หน้า 6-110)

\*1 ตัวแหน่ง IP แสดงเป็นเลขฐานสิบ ตัวแหน่ง MAC แสดงเป็นเลขฐานสิบหก

## ■ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ

### ◆ เมื่อระบบภายในเครื่อง GP เริ่มต้นทำงานไม่ถูกต้อง

เมื่อเกิดปัญหากับไฟล์ที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การถ่ายโอนแบบบังคับ ให้ถ่ายโอนข้อมูลระบบอีกครั้งด้วย Transfer Tool

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Transfer Tool โปรดดูที่ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool” (หน้า 27-35)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ	สาเหตุ
Start up Error : Boot.cfg	BOOT.CFG	ไฟล์ Boot.cfg ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นทำงานถูกลบหรือเสียหาย
Start up Error : Default Font	*****.FNT	แบบอักษรตามค่าเดิมถูกลบหรือเสียหาย
Start up Error : LanSys.cfg	LANSYS.CFG	ไฟล์การตั้งค่า LAN เสียหาย
Start up Error : System.cfg	SYSTEM.CFG	ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นการทำงานของระบบ GP (ไฟล์ตั้งค่าระบบ) ไม่มีอยู่
Start up Error : CF memory loader	BOOT.CFG	ข้อมูลไฟล์ Boot.cfg ในการ์ด CF ผิดปกติ ขณะเริ่มต้นการทำงาน
Start up Error : CF MOUNT Error	—	ไม่สามารถอ่านการ์ด CF ขณะเริ่มต้นการทำงาน
Start up Error : Runtime Load NG	BOOT.SYS LDMODULE.SYS STARTUP.SYS RUN****.SYS	ข้อมูลระบบภายในเครื่อง GP ถูกลบหรือเสียหาย
Start up Error : Runtime Start NG	—	เกิดข้อผิดพลาดขณะเริ่มต้นการทำงานของระบบ GP: เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดแบบอักษร ตามค่าเดิมถูกลบหรือเสียหาย เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดแบบอักษรของผู้ใช้
Compulsion Transfer Mode (DipSW2=ON)		แสดงผลการถ่ายโอนแบบบังคับ เนื่องจาก dipswitch 2 = ON <sup>*1</sup>
Compulsion Transfer Mode (Panel Touch)		แสดงผลการถ่ายโอนภายใต้การควบคุม ซึ่งถูกบังคับโดยการแตะปุ่มช้ายหรือขวาก หน้าจอช้าๆ ระหว่างเริ่มต้นการทำงาน *1

\*1 ไม่ได้หมายถึงข้อผิดพลาด

◆ เมื่อตรวจสอบไฟล์ที่ผิดปกติในระหว่างเครื่อง GP เริ่มต้นทำงาน

เมื่อเกิดปัญหากับไฟล์ที่ทำเป็นต้องใช้หลังจากรบกวนรีเซ็ตทำงานแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการถ่ายโอนปกติ หลังจากแก้ปัญหาแล้ว ให้ถ่ายโอนไฟล์อีกครั้งด้วย Transfer Tool

## หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Transfer Tool โปรดดูที่ “27.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Transfer Tool” (หน้า 27-35)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุและวิธีแก้ไข	ข้อมูลอ้างอิง
An illegal or undetermined Device Address exists (*****). Please check the settings and transfer the project data again.	ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในพาร์ทหรือการตั้งค่าฟังก์ชันไม่ถูกต้อง พาร์ทหรือชื่อฟังก์ชันที่ใช้ตั้งค่าเหล่านี้ไม่ถูกต้อง จะอยู่ในวงเล็บ แต่ในบางครั้งอาจไม่ปรากฏวงเล็บ	—
Cannot read the file (*****) required for startup. Please transfer the project data again.	ระบบไม่สามารถอ่านไฟล์ที่จำเป็นสำหรับรีเซ็ตทำงานได้ ให้ถ่ายโอนอีกครั้ง แล้วรีเซ็ตบากลับสู่สถานะเดิม ซึ่งไฟล์ที่แสดงในวงเล็บคือไฟล์ที่ผิดปกติ หรือไฟล์ที่ไม่ปรากฏ	—
The no. of Devices/PLCs exceeds the limit. Please check the settings and transfer the project data again.	จำนวนอุปกรณ์/PLC เกินค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ (ยูนิตขนาดใหญ่: 4, ยูนิตขนาดกลาง: 2) ให้ตรวจสอบการตั้งค่าโปรเจคอีกครั้ง แล้วถ่ายโอนข้อมูลโปรเจคใหม่	 “6.13 คำแนะนำในการตั้งค่า 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Peripheral List]” (หน้า 6-113)